



WAG311 Dual Band Wireless PCI-Adapter

Mit dem WAG311 Dual Band Wireless PCI-Adapter können Sie Ihren Desktop-PC an ein 802.11a/b/g Wireless Netzwerk anbinden. Die Verbindung erfolgt über einen Access Point oder über einen Wireless Router, über den Sie dann auch Zugriff auf E-Mail und Internet haben. Im Büro lassen sich neue Mitarbeiter schnell ans Netzwerk anbinden und teure Ethernetverkabelungen eingespart werden. Der WAG311 lässt sich schnell und einfach installieren und wird sich dann automatisch die beste der verfügbaren Wireless Verbindungen aussuchen und die entsprechenden Einstellungen adaptieren. Durch die externen 5 dBi-Antenne kann eine optimale Sende-/Empfangsposition gewählt werden. Für ein hohes Maß an Sicherheit sorgt die bis zu 152-Bit WEP-Verschlüsselung, auch WPA wird unterstützt.

Leistungsmerkmale

- Kabellose Vernetzung bis 54 MBit/s *
- Volle Unterstützung von 802.11a (5 GHz) und 802.11b/802.11g (2.4 GHz)
- Bis zu 152-Bit WEP-Verschlüsselung
- Kompatibel zu 802.11a, 802.11b und 802.11g Access Points
- Externe Antenne
- Dynamische Anpassung der Datenübertragungsrate
- Kompatibel mit Windows XP

Datenübertragungsrate

- bis zu 54 MBit/s *

Frequenz

- 2.4 GHz und 5 GHz

Standards

- 802.11a und 802.11g

Kompatibilität

- kompatibel mit 802.11b

Verschlüsselung

- 64-Bit WEP, 128-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA, WPA-PSK

Sicherheit

- PPTP, P2TP, IPSec VPN Pass-through

Schnittstellen

- PCI-Bus

Elektromagnetische Emission (EMC)

- FCC Teil15 Klasse B

*) Update auf 108 MBit/s. möglich

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



NETGEAR[®]

Everybody's connecting.

Zertifizierungen

- Cisco® Compatible, WiFi, Microsoft Hardware Quality Labs (WHQL) for Windows XP

Maße

- Länge: 133,0 mm
- Breite: 121,0 mm
- Höhe: 21,8 mm

Gewicht

- 283 g (mit Antenne)

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 0 bis 60°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 bis 95%, nicht kondensierend

Garantie

- 3 Jahre

Min. Systemanforderungen

- Windows® 98, ME, 2000 oder XP
- Pentium III PC mit freiem PCI 2.2-Slot; 20 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM Laufwerk

Frequenz

802.11 b/g

- 2.412 ~ 2.462 GHz (US)
- 2.412 ~ 2.484 GHz (Japan)
- 2.412 ~ 2.472 GHz (Europa ETSI)
- 2.457 ~ 2.462 GHz (Spanien)
- 2.457 ~ 2.472 GHz (Frankreich)

802.11a

- 5.15 ~ 5.25 GHz (unteres Band)
- 5.25 ~ 5.35 GHz (mittleres Band)
- 5.725 ~ 5.825 GHz (oberes Band)

Packungsinhalt

- WAG311 Dual Band Wireless PCI-Adapter
- Externe 5 dBi Antenne
- Resource CD
- Installationsanleitung
- Garantiekarte
- Supportinformationskarte

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.