



# NETGEAR<sup>™</sup>

Everybody's connecting.

## MP101 Wireless Digital Music Player

Mit dem Wireless Digital Music Player MP101 genießen Sie digitale Musik und haben Zugriff auf weltweite Internet-Radioprogramme – Und das wireless in jedem Raum zu Hause. Mit dem NETGEAR MP101 schließen Sie Ihr Heimnetzwerk an die vorhandene HiFi-Anlage an. So können Sie MP3- und WMA-Musikfiles in hoher Qualität auf den hochwertigen Boxen Ihrer Stereoanlage genießen und müssen sich nicht mit dem blechernen Klang von Monitorlautsprechern oder Computerlautsprechern zufriedengeben.

*Oder wählen Sie aktuellste News aus Nachrichten, Sport und Kultur von tausenden deutscher und internationaler Radiosender, die Ihr Programm als "Streaming MP3" aussenden.*

Der Wireless Digital Music Player ist kompatibel zu 802.11b und 802.11g Wireless Netzwerken. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach. Die „Easy-to-install“ Software findet Ihre Musikdateien auf jedem an Ihr Netzwerk angeschlossenen PC und erstellt daraus eine umfangreiche Datenbank. Ganz einfach greifen Sie über die Fernbedienung auf Interpreten, Titel, Alben, Genre oder aus Winamp oder dem Windows Media Player importierte Playlisten zu. Lehnen Sie sich einfach nur zurück und wählen Sie Ihre Wunschtitel, die auf dem kristallklaren, dimmbaren Display auf vier Zeilen mit zusätzlichen Informationen angezeigt werden. Füße hochlegen und Musik hören - So einfach geht das mit dem MP101 von NETGEAR.



### Leistungsmerkmale

---

- Spielt MP3s und Windows Media Audio Digital Files
- Ermöglicht die Anbindung Ihrer Stereoanlage – Und damit höchste Klangqualität
- Kompatibel zu 802.11b und 802.11g Wireless Heimnetzwerken
- Fernbedienung und klar leuchtendes LCD Display ermöglichen einfaches Suchen und Auswählen in Ihrer digitalen Musiksammlung

### Playlisten-Formate

---

- M3U
- PLS
- ASX

### Digital Audio File Formate

---

- MP3 bis zu 320 KBit/s oder variable Bitrate (VBR)
- WMA 8/9 bis 320 KBit/s
- Internet Radio (streaming MP3)

### Output

---

- RCA (Cinch) Audioanschlüsse für die Anbindung an die Stereoanlage
- Signal-Rauschabstand: > 92 dB (A-weighted)
- 3,5 mm Klinkenbuchse für Kopfhörer oder 2.1 Aktivlautsprechersysteme
- Maximum Output Power: 55 mW (16 Ohm)

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



## Antenne

- 2 dBi Antenne

## Datenübertragungsrate

- LAN: 10/100 MBit/s Ethernet, RJ-45 (Autosensing und Auto Uplink™)
- Wireless: 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s, Standard 802.11b

## Sicherheit

- Hardwarebasierende 64-/128-Bit WEP-Verschlüsselung (Wired Equivalent Privacy)

## Standards

- 802.11b Standard (802.11b basierend, kompatibel zu 802.11g)

## Physikalische Spezifikationen

- Maße (B x T x H): 271 x 221 x 66 mm
- Gewicht: 0.62 kg

## Gewährleistung

- 2 Jahre

## Mindest-Systemanforderungen

---

- 802.11b oder 802.11g Wireless-Adapter und -Accesspoint (empfohlen) für min. einen PC
- alternativ Netzwerkkarte für den Anschluß von mindestens einem PC
- Windows 98SE, Me, 2000 oder XP
- Minimum Pentium 500 MHz Prozessor
- 64 MB Speicher und 20 MB freien Festplattenspeicher auf mind. einem PC
- DSL Internet Service für die Nutzung von Internet-Radio (empfohlen)

## Packungsinhalt

---

- Wireless Digital Music Player MP101
- Fernbedienung (incl. 2 Batterien, Typ AA)
- Netzteil 12 V, 1.2 A
- Netzwerkkabel
- RCA Stereo Audiokabel (Cinch-Kabel)
- Ressourcen-CD
- Installationsanleitung
- Handbuch
- Garantiekarte
- Supportinformationskarte